

- O DM2100 também possui meters que utilizam o modo *Single Rate Three Color Marker* (srTCM - RFC2697) onde também pode ser utilizado para limite de dados assim como no DM4100 e DM4000. Abaixo um exemplo de configuração:

```
!  
configure  
!  
meter new mode srtcm color-blind committed 10240 512 excess 32 remark Cliente-  
C_10Mbits  
!  
filter new action red-deny match vlan 30 meter 1 ingress ethernet 1/5 remark  
Limite_de_Banda_Cliente-C  
end  
!
```

Contato

Para acionamentos de demandas de Suporte Técnico, utilize nossa ferramenta de abertura de chamados através do link <https://supportcenter.datacom.ind.br/>

Nosso horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8:00 às 17:30 (horário de Brasília), com exceção de feriados.

Suporte DATAKOM

Fone: +55 51 3933.3122

Rua América nº 1000

Eldorado do Sul - RS

CEP: 92990-000 - Brasil

www.datacom.ind.br